

Règles de conversation

RÉPONDEZ donne la parole à la station opposée.

COMPRIS confirme la réception.

JUSTE confirme l'exactitude de la quittance d'une station opposée.

FAUX précède la répétition d'une transmission après la réception d'une quittance inexacte.

PAS COMPRIS signifie que la transmission n'a pas été reçue ou pas complètement.

REPETEZ demande la répétition d'une transmission.

FAUX, JE REPETE indique qu'une partie mal communiquée est répétée.

J'EPELLE introduit l'épellation de la partie du texte précédente
(en cas de mauvaise audibilité ou si c'est une partie importante).

ATTENDEZ ordonne à la station opposée de rester sur réception.

STOP peut être utilisé pour subdiviser un texte ou séparer des mots.

TRANSIT A ... DE... marque le début d'une transmission
qui n'atteint pas directement le destinataire.

TERMINÉ termine la transmission et libère la ligne.

Quand fait-on un **contrôle de liaison** ?

- Lors de la première liaison avec un emplacement
- Après un changement d'emplacement
- Après un changement de ressource
- Après un changement d'antenne

«À X de Y, contrôle de liaison, répondez»

«X, compris THREE, répondez»

«compris TWO, terminé»

l'audibilité est indiquée comme suit:

<< ONE >> audibilité à peine compréhensible, insuffisante;

<< TWO >> audibilité faible mais compréhensible;

<< THREE >> bonne audibilité.

OPC	Indicatif
CTA	RIVO
EMC	VISA
CCI	CARLA
DCT	DECA
CPV	PSYCHO
AIG	ARCO
BVY	NERO
GDV	EGON
JNV	WASA
LAO	PUMA
LDT	KABA
MOR	MAYA
NYO	YOGI
RPE	VICO
ROL	ROLAND

X00	Cdt cp
X01	Remp Cdt cp
X20	Chef sct Aic
X21	Chef gr Aic1
X22	Chef gr Aic2
X40	Chef sct Log
X41	Chef gr constr
X42	Chef gr trsp
X43	Chef gr mat
X44	Chef cuis
X50	Chef sct pi
X51	Chef gr pi 1
X52	Chef gr pi 2
X53	Chef gr pi 3
X54	Chef gr pi 4
X60	Chef sct assist
X61	Chef gr assist 1
X62	Chef gr assist 2
X63	Chef gr assist 3
X64	Chef gr PBC

900	Cdt ORPC/cant
901	Remplaçant cdt
902	Chef EM
910	Chef office
920	AIC: Rens/tm/suivi
930	Chef opérations
940	Chef logistique
950	Pionnier
960	Assistance
970	Chef instruction
9Y1	Subordonné 1
9Y2	Subordonné 2
9Y3	Subordonné 3
9Y4	Subordonné 4
9Y5	Subordonné 5
9Y6	Subordonné 6
9Y7	Subordonné 7
9Y8	Subordonné 8
9Y9	Subordonné 9

X=cp

Y=DB



1. Ecoute privée / Ecoute amplifiée
2. Antenne
3. Haut-parleur
4. Marche / Arrêt
5. Ecran
6. Micro
7. Navigation
8. Fin de conversation / Refus d'appel entrant
9. Clavier de touches
10. **Appel de détresse**
11. Connecteur pour chargeur
12. Envoyer un appel / Accepter un appel entrant
13. Touches Multifonctions
14. Touche tactique
15. **Conversation**
16. Touche de mission
17. Témoin LED : vert clignotant = TPH 900 inscrit dans le réseau / rouge permanent = TPH 900 en mode d'émission
18. Bouton rotacteur : choix d'un CANAL ou changement du VOLUME